

## BILONIARKA MUSASHI CMX02



### OPIS/DANE TECHNICZNE

**Zawiera:**

Kieszonka na monety i uchwyt na torebkę na kieszeńdrzutową, kabel zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim.

Zasilanie elektryczne

100-240 VAC, 50-60 Hz

Zużycie prądu

60 W Pobór startowy

22 W Pobór w trakcie normalnej pracy

8 W Pobór spoczynkowy

Zakres temperatur

10° C to 35° C (50F – 95F)

Zakres wilgotności

20% to 80% RH

Wysokość

385 mm

Głębokość

465 mm

Szerokość

285 mm

Waga

9.6 Kg (standard)

Zakres wymiarów monet

Szerokość: 14 - 34 mm

Wyświetlacz

3" wyświetlacz kolorowy

Czujnik liczący

Dla monet metalowych, dla tokenów plastikowych (adaptacja tej wersji)

Metoda zliczania

Ilościowa, wartościowa (do 9 nominałów)

Prędkość

Do 3400 monet na minutę

Pojemność podajnika

10.000 monet maksymalnie

Odliczanie

0- 99.999 monet na worek

Komunikacja podajnika

USB, RS232, drukarka, wyświetlacz

Certyfikaty

